

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Horímetro digital

D-HO- 01



Dimensiones(mm):

Frente: 96x48 Caja: 90x42 Prof. De caja: 30 Agujero minimo:90.5x42.5

Mantener presionado para ver horímetro x1000

Antes de utilizar este instrumento, leer atentamente los siguientes párrafos:

1. Conexión:



Cable verde:

El cable de color verde es utilizado en caso de que el instrumento tenga que empezar a contar horas cuando algún tipo de dispositivo entra en funcionamiento. Solamente conectar a este una señal negativa (masa). En caso de no necesitar esta función, empalmar el cable verde junto con el negro (masa para instrumento).

2. Horímetro:

El horímetro permite ver las horas de trabajo transcurridas y se disparará solo en el momento que reciba señal del cable verde. En la pantalla principal pueden verse hasta 999,9 horas, con precisión de décima de hora. Cada décima ("0,1") marcado equivale a 6 minutos. Este contador es total y no puede borrarse o reiniciarse

Horímetro x1000

10-2014

Manteniendo presionando el botón "abajo" se verán las horas que superen las mil unidades. Ejemplo: si marca 76 serán 76.000 horas.

Para una correcta lectura, del total de horas, agregar la palabra "mil" en la lectura.

En nuestro ejemplo: Horímetro x1000 = 76 y Horímetro principal = 187.1

Lectura: 76 MIL 187 HORAS y 6MINUTOS

Horímetro x1000 Horímetro principal

TOTAL

15.18 1.1 horas

ORLAN ROBER garantiza la calidad de este producto comprometiendose solamente a sustituirlo en caso de falla de fabricación.

21275.030